Příručka pro upgrade softwaru

Upozornění

- 1. Zkontrolujte správnost úplného názvu modelu TV setu. Příklad) 47LX9500-UA : Úplný název modelu musí obsahovat "-UA".
- Zkontrolujte úplný název aplikace a účel upgradu softwaru po klepnutí na název softwaru na webovém serveru.
- 3. Během upgradu softwaru neodpojujte TV kabel.

1. Postup ověření úplného názvu modelu TV setu.

Postup^①. Zkontrolujte štítek TV setu (na boční straně nebo vzadu)



or



3) Vyberte "Product/

Software Update

Product/Service Info

Close

Picture Test
 Sound Test

Network Test

Service Info."

Postup². Zkontrolujte menu

- 1) Stiskněte tlačítko [MENU] na dálkovém ovládači.
- 2) Stiskněte tlačítko 🦲 (červené) na dálkovém
- ovládači. Tlačítko 🦲 (červené) je "Podpora zákazníka".



Postup³. Zkontrolujte SETUP

- 1) Stiskněte tlačítko [Home] na dálkovém ovládači.
- 2) Vyberte "SETUP".



- 3) Přejděte na "SUPPORT"
- 4) Vyberte "Product/ Service Info."



4) Zkontrolujte model a typ pod "Model/Type"



 Zkontrolujte model a typ pod "Model/Type"



- 2. Postup ověření úplného názvu modelu TV setu a účelu upgradu softwaru na webovém serveru.
 - 1 Klepněte na "Ovladace a software".
 - Klepněte na název softwaru.



③ Zkontrolujte úplný název modelu (např. 47LX9500-UA) a účel upgradu softwaru.

Carlo Const	Podpora pro LG 47LX9500	Aria più Rig Peri periole
Conner de	Tooludio/Veloci Talantary: 475,49600	
in B Silled A Accordin Holpers products Professional Contribution within Sphare and scalar	PULLED 23 There are a to the second second preserve of States as	Annual Annua
Inclusions Inclusion Inclusion Inclusion (Inclusion) Inclusion (Inclusion) Inclusion (Inclusion)	Marchardtall Marchardtall Marchardtall Marchardtall Marchardtall Marchardtall <td>Annual and Annual Annua</td>	Annual and Annual Annua
	Prevalenti fereneza ter fun ugaden para statu funanciari statu statu un ugadenta	there is

Vyhledání softwaru. .

1) Poté, co se připojíte k www.lg.com, vyberte vaši zemi.



(Vyhledat	Q
۵	
TV/Audio/Vide	0
Mobilní telefon	y
Domácí spotřeb	oiče
IT produkty	
Klimatizační je	dnotky
Řešení pro firm	iy
O LG Electronic	:s
Promo akce	
Servis a podpo	ra





5 Klepněte na název modelu.

③ Doplňte název vašeho modelu. (např. 47LX9500; doplňte název modelu kromě "-UA".) ④ Klepněte na "Pokracujte".



6 Klepněte na "Ovladace a software".

Klepněte na název softwaru.

Life's Good	Podpora pro LG 4/LX9500	LG Ufe's Good
Vyhledat Q ERVIS A PODPORA odpora probliniho telefonu atok ladené otázky právy servisu LG	FULLLED CON FULLLED CON Cheete zithat hformace o technických vlasthosted timiete zde.	Stole S
≮ zzáruční opravy vhledat servis vhledat příslušenství ontaktujte servis LG	Priručky a učkatele Ovladače a software Záruka a záruční podmínky Prod Časti informace, jestil darý model LG telefonu umožňuje aktualizaci jeho softwaru (tzv. fi uvedená přimo V LG "Programu pro aktualizaci jeho softwaru (tzv. fi uvedená přimo V LG "Programu pro aktualizaci jeho softwaru (tzv. fi uvedená přimo V LG "Programu pro aktualizaci jeho softwaru (tzv. fi uvedená přimo V LG "Programu pro aktualizaci jeho softwaru (tzv. fi uvedená přimo V LG "Programu pro aktualizaci jeho softwaru (tzv. fi uvedená přimo V LG "Programu pro aktualizaci jeho softwaru (tzv. fi uvedená přimo V LG "Programu pro aktualizaci jeho softwaru (tzv. fi Uperační systém Vile je dotupné V Operační systém Nizev souboru V De laket firmware (file v03.20.25.zip Software Upgrade, Gaide ví English, ppt V Vridowc 98 Software Upgrade, Gaide ví English, ppt	duity i de datad Innware neru pre Ve 93 22

Podpora produktů LG

Informace o zákaznické podpoře pro váš produkt LG můžete vyhledat zadáním jeho náz[.] vyhledávacího pole, a nebo kliknutím na příslušnou kategorii podle typu produktu.

Zadejte název nebo číslo modelu

Název / číslo modelu	47LX9500	Odeslat
	Napište celý nebo část názvu produkt	u nebo čísla modelu.
Shody pro 47LX950	10	
TV/Audio/Video	1	
Televizory	47LX9500	
Nebo kliknéte na ty	p produktu	
	TV/Audio/Video	Ma Ma





⑧ Zkontrolujte úplný název modelu (např. 47LX9500-UA) a účel upgradu softwaru.



2 Přejděte na "Servis a podpora".

Stažení souboru se softwarem na paměťové USB zařízení.

 Klepněte na volbu "Stahnete si tento soubor" na webovém serveru za účelem uložení souboru se softwarem do PC.

LG	Froduct Support for 32LG7000	Podrobné údaje o:
Search vill of 10 Q	TV/Jaudio-VV-door: Television;: 311,07500 Naxinshi Rejansta Raiti Anton Musernau, Bitan kegar avallete it circe: Da yezi over titis product? (Regarde & New: 1)	The latest firmware file v03.20.25
Warranty Clains Marranty Clains Tradi, a Clains/Repair Other Repair Options Find Parts & Accessories	Monal & Designets Drives & Software - Varietic Visio - Product Fig	, The_latest_firmware_file_v03.20.25.zip
Ioniact Oustonier Service Wy LG Preducts	Definite lagrande model for the Sector Sector and Florence Indexis for Sector Sector and a sector index in a sector index in a sector of the Sector Sector and Sector	Stáhněte si tento soubor 🔸
	1.67000 ZA_1C401_V/ 27.0 L 6E_01]_5114_04552_070verticad op.k Consolid that free	Velikost: 93,977K

- 2 Rozbalte soubor se softwarem.
- ③ Zasuňte paměťové USB zařízení do USB portu na PC.
- ④ Vytvořte na paměťovém USB zařízení složku. Název složky musí být "LG_DTV".
- 5 Uložte soubor se softwarem do složky "LG_DTV" na paměťovém USB zařízení.



Zasuňte paměťové USB zařízení do USB portu na TV.

USB port se nachází na boční nebo zadní straně TV



] Spuštění upgradu softwaru.

1) Jestliže se na TV objeví níže uvedená zpráva, vyberte "Start".



- Máte-li na paměťovém USB zařízení stejnou nebo nižší verzi softwaru, než je verze softwaru, která je aktuálně ve vašem TV, pak se zpráva neobjeví.
- ※ Některá paměťová USB zařízení nemusí být s TV kompatibilní. V takovém případě zkuste použít jiné USB zařízení.
- 2 Spustí-li se upgrade softwaru, na TV se objeví níže uvedená zpráva.



- 1) Probíhá kopírování nové verze souboru se softwarem
 - z paměťového USB zařízení do systémové paměti TV.
- ※ Neodstraňujte paměťové zařízení USB, dokud je tato zpráva zobrazena. Neodpojujte TV kabel, dokud je tato zpráva zobrazena.
- 2) Probíhá upgrade softwaru.
- * Neodpojujte TV kabel, dokud je tato zpráva zobrazena.
- 3) Po dokončení upgradu se zobrazí tato zpráva.
 - TV se po 5 sekundách automa ticky restartuje.